

Pinta-asennuspistorasia SCHUKO®

Osanro 10081



- saranoitu kansi
- 3 ruuviliitintä 1,5 - 2,5 mm²:n liitintään
- kaapelin sisääntulo: M 20 x 1,5 päällä kaapelin sisäänviennillä ja M 20 x 1,5 sokko (aukileikkausta varten) pohjassa
- voidaan järjestää riviin uran ja kiskon avulla

Tekniset tiedot

Virta	16 A
Napaluku	3 p+E
Volt	230 V
Liitintäteknologia	Ruuvikosketin
Kosketin	vakio
Suojaustyyppi	IP44
Suljin	false
Paino	86 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	EAC

Mitat

